

# Reglerexempel



## VLT® Series FC 102

**Tillägg för att ge stoppsignal på plint 18.(inverterad funktion)**

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
5-01	Funktion plint 27, välj Utgång	1
5-10	Funktion plint 18, välj Ingen funktion	0
5-11	Funktion plint 19, välj Start	8
5-30	Funktion plint 27, välj Logisk regel 0	70
13-40	Logiska regler, välj Logisk regel 0, och därefter Digital ingång 18	33
13-41	Logisk regel operator 1, välj Inte eller	6
13-42	Logisk regel boolsk 2, välj Falskt	0

Inkoppling:

